

SZ3391 无线温度、湿度、光照度、大气气压、二氧化碳一体式传感器

•

与组态王联机步骤

1、设置串口

设置串口		X					
	 通讯参数 波特率: 9600 ▼ 数据位: ○ 7 ○ 8 奇偶校验: 元校验 ▼ 停止位: ○ 1 ○ 2 通信超时: 3000 毫秒 通信方式: ○ RS232 ○ RS422 ○ RS485 	搜博					
	Modem 「使用Modem 主Modem AT控制字: 从Modem AT控制字:	坦博					
确定 取消 2、在 PLC 设备厂家找出莫迪康 RTU							
设备配置向导将辅助	▶ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
	 PDD PDD PDD PDD PDD PDD PDD PDD PDD PDD	搜博					
高级查找	生产厂家: 莫迪康 设备名称: Modbus (RTV) 通信描述: 串行 < <u>く上一步(B)</u> 下一步(<u>B</u>) > 取消						

3、选择设备测试

串口设备测试			×	
通讯参数 设备测试				
寄存器				
寄存器: 4	2001 ▼ 数据类型	DE: SHORT	<u> </u>	
添加	删除	加入变量	全部加入	
采集列表				
<u>寄存器名</u> 数: 40001 SH	据类型变量值 DRT	时间戳		
		确定	取消	
40001				-
40002				
40003				
40004				
设备配置向导——设备	也址设置指南	Σ		
	在这一步,请为要安装的设 使用默认值或按地址帮助按;	备指定地址。 钮取得设备地		
	业节期信息。			
	1			
	地址帮助			
	你所指定的	设备地址必		
	须在32个字	节以内。		
			-	
	<u>〈上一步®) (下一步0)</u>	取消		

注意设备地址选为1

与组态软件的连接

为方便针对节点数据查询,可针对该节点地址进行编址。

序号	寄存器名称	寄存器地址	值范围	数据类型
1	光照度	40001	0-65535	整型
2	CO2 浓度	40002	0-5000	整型
3	温度	40003	-400 - 12500	整型
4	湿度	40004	0-10000	整型
5	大气气压	40005	0-11000	整型



上海搜博实业有限公司 电话: 021-51083595 中文网址: http://www.sonbest.cn English Site: http://www.sonbest.com 地址: 上海市中山北路 198 号 19 楼